

## Мобильный телефон TWICE 3305i

Автор: Administrator

11.10.2012 00:03 - Обновлено 11.08.2017 00:41

---

Итак, стояла задача сменить два телефона *Nokia 6300* и *Nokia 6233* на один телефон, двухсимочный с очень большим аккумулятором. В первую очередь требовался ТЕЛЕФОН, не компьютер, а телефон, с основной функцией - звонить, разговаривать, быть на связи. Остальные "навороты" шли как бонус и особо не интересовали. Выбор пал на мобильный телефон литовской компании - I-CE (Intelligent Consumer Electronics)

**TWICE**

### 3305i

сайт которой я обнаружить так и не смог!

Основные критерии выбора полностью устраивали - двухсимочный и с аккумулятором на 2200 мАч, которого должно хватать на 20 часов разговоров и 8 недель в режиме ожидания, позже мы это проверим.



**Модель - 2012г.**

Экран 2.2" TFT 262 тыс. (240x320), память 5 Мб, microSD (TransFlash) (до 8 Гб), аккумулятор 2200 мАч, 2 SIM.

## Мобильный телефон TWICE 3305i

Автор: Administrator

11.10.2012 00:03 - Обновлено 11.08.2017 00:41

---

Камера 0,3Мп, 1280x960. Видео 176 x 144, 15 кадров/сек. Bluetooth 2.0. USB-кабель и зарядка.

Упаковка и комплектация телефона:

## Мобильный телефон TWICE 3305i

Автор: Administrator

11.10.2012 00:03 - Обновлено 11.08.2017 00:41

---



- Драйвер для телефона **TWICE 3305i**, универсальный для всех версий Windows, включая 64 разрядные

{jd\_file file==25}

- Программа управления для телефона **TWICE 3305i** - Cell Phone Manager 2008 V6.6.5, это единственная программа корректно работающая с данной моделью телефона, подключение по кабелю и Bluetooth. Единственный минус - в контактах позволяет редактировать только имя и номер телефона.

- Инструкция для телефона **TWICE 3305i**, инструкция от Philips Xenium CTX513, идентичная нашей модели.

{jd\_file file==26}

Внешне телефон представляет классическую трубку, чуть увеличенных габаритов и это не удивительно, так как аккумулятор в нем занимает 50%-60% площади. Данная модель телефона **TWICE 3305i** представляет собой точную копию **Philips Xenium X513** (модель 2010 года), только чуть в измененном дизайне. По слухам сделано на одной платформе, на одном и том же китайском заводе, но под с разными названиями.

Из недокументированных возможностей - есть возможность работы телефона как вебкамеры при подключении кабеля, в скайпе работает прекрасно.

### **Плюсы:**

1. Отличный аккумулятор
2. Отличное качество связи
3. Возможность зарядки по USB
4. Настройка мелодии и фото на каждый контакт

### **Минусы:**

1. Отсутствие родной программы управления, от Philips Xenium не подходит
2. Проблемы с синхронизацией контактов между телефонами и компьютером
3. Медленная работа Java
4. Уменьшение шрифта при наведении на контакт
5. 12 символов на русском для записи имени контакта

## **FAQ по инженерному меню и сервисным кодам (все аналогично Philips Xenium STX513)**

### **Вход в инженерное меню (далее ИМ)**

**\*#3366463#**

### **Сброс всех настроек к заводским**

**\*#119\*#**

ИМ тоже возвращается в исходное положение, что полезно сделать в начале эксплуатации - мало ли кто покопался, да и просто, когда уже не помнишь где чего поменял в настройках ИМ. Надо учесть, что при этом пропадут приложения, возможно контакты в телефоне (если контакты в телефоне, сделайте копию на всякий).

### **Версия прошивки**

**\*#8375#**

////Заккрыть доступ к ИМ. ВНИМАНИЕ, не используйте, включить обратно невозможно!  
\*#6810#////

### Автозапись всех разговоров

\*#3366463# => Audio => Auto Record Setting (поставить значение вкл.) => перезагрузить телефон (настройка применяется после перезагрузки - выкл.-вкл.)

1)очевидно, что в данной ситуации диктофон должен писать на карту, ибо в телефоне памяти совсем мало

меню => 7(органайзер) => 6(диктофон) => ок => опции => 2(настройки) => память (поставить карту памяти)

2)тогда сортировка файлов в папке "Звуки" на карте предпочтительна по времени создания файла, дабы не запутаться в своих переговорах

меню => 6(мои файлы) => 2(карта памяти) => 3(звуки) => опции => 9(сортировка) => время

### Подпункт ИМ Device:

ADC - инфа о батарее, напряжение, сила тока и т.д. - Подтверждаю успел посмотреть.

Sleep mode - можно разрешить Enable или запретить Disable спящий режим

FM Radio - установки радиоприёмника

Как пишет boss-sergey2011 (в основном советы от него) на Я-маркете в обсуждении аппарата, стоит зайти в подпункты:

- "STEREO и выставить значение Enable + Sblend On - стерео включается" - я разницы не заметил, может медвед прошёлся, а может запись в стерео.

- "IF Count Delta и выставить значение 30 kHz - качество улучшается" (качество чего неизвестно)

### Подпункт ИМ Audio:

Normal Mode - аудиопараметры обычного разговора, когда мобилка возле головы

-FIR - мягкость речи (рекомендуют от 0 до 3)

-Speech - громкость динамика (вам говорят, а вы слушаете)

советы для всех подпунктов - Volume 0-6 примерно 200

-Melody - громкость звонка (рекомендуют только про Volume 6 на 200 также)

-FM Radio - громкость радио (рекомендуют только про Volume 6 на 200 также)

-Microphone - чувствительность микрофона (вы говорите, шумят вокруг, а вас слушают)

советы для всех подпунктов - Volume 0-6 примерно 200

"Можно поставить с учетом, где вы находитесь, если на улице, то чувствительность микрофона должна быть ниже, а громкость ушного динамика (speech-выше), если дома, то наоборот. У меня везде 200, выше ставить не рекомендую, начинает фонить. На цифре 5 можно вообще поставить 0 и тогда, когда разговариваете с собеседником, качелькой громкости понижаете вниз один раз и вас собеседник не слышит."

## Мобильный телефон TWICE 3305i

Автор: Administrator

11.10.2012 00:03 - Обновлено 11.08.2017 00:41

---

-LoudSp Mode - аудиопараметры громкой связи, FM по громкому, проигрывателя по громкому и т.д.. Настройки аналогично Normal Mode

-Headset Mode - аудиопараметры при пользовании гарнитурой для разговора, проигрывателя и FM и т.д. Настройки аналогично Normal Mode

-Ring Tone - можно полистать мелодии, вшитые в телефон

-Max Swing - пишут, что это параметры вибро и советуют 13200 вместо 12800 по умолчанию

p.s. После второй зарядки телефон проработал 12 дней, без подзарядки, при 30-40 минутах разговоров в день.

{jcomments on}